# Honeywell

# **P8000** 压力传感器

### 产品数据



#### 应用

P8000系列压力传感器专为各类HVAC控制应用所开发,专业可靠,同时具备简洁、小巧、人性化的外观。输出信号可通过传感桥转化为标准化的信号。电路板安装在坚固的不锈钢外壳中,不但可抵御恶劣和极端环境条件,更大大降低噪音。每个传感器在出厂前都要经过严格的检验和校准,以确保它的质量万无一失。

该产品可应用于以下系统中:

- HVAC系统
- 空气压缩机
- 气动设备
- 泵机控制
- 医药、液压
- 特点
  - 适用于气体或液体介质
  - 高精度
  - 热性能佳
  - 紧凑的外观设计
  - 全误接线保护,短路保护
  - 全不锈钢接液材料

### 技术参数

性能特点

精度 ≤±0.25%FS(包括非线性、迟

滞、非重复性)\*

零点允差: ±0.5%FS

满程允差: ±0.5%FS

长期稳定性 ±0.2%FS/年(零点、满程漂移)

热效应 0.015%FS/℃

环境参数

工作温度范围 -40~+105℃

储藏温度范围 -40~+105℃

补偿范围 -40~+105℃

防护等级 IP65

物理特性

压力接口 304不锈钢

传感原件 17-4PH不锈钢

压力接口螺纹 G1/4 外螺纹

1/4-18NPT

电气连接 DIN 9.4 mm(P8000A/P8000B)

DIN43650A(P8000AD/P8000BD)

注:

\*:包括非线性、迟滞和重复性,接液部件包括压力接口和敏感元件都会 直接接触介质



# Honeywell

### 电气数据

输出信号 4-20mA / 0-10VDC

电源 14-30VDC (0-10VDC 输出)


8-24VDC(4-20mA输出)


工作电流 Max 5.5mA (电压型无负载)

最大环路负载(电流型) (供电电压-8V)\*50 欧姆

## 产品尺寸 (毫米) P8000A/P8000B









#### P8000AD/P8000BD







# Honeywell

# 订货型号

| OS No.      |              | 量程      | 耐压 (bar) |    | 破裂压 (bar) |      | 压力接口     | 输出类型   |
|-------------|--------------|---------|----------|----|-----------|------|----------|--------|
| DIN9.4mm    | DIN43650A    |         |          |    |           |      |          |        |
| P8000A0007G | P8000AD0007G | 07 bar  | 3xFS     | 21 | 40xFS     | 280  | G ¼ Male | 4-20mA |
| P8000A0010G | P8000AD0010G | 010 bar | 3xFS     | 30 | 40xFS     | 400  |          |        |
| P8000A0016G | P8000AD0016G | 016 bar | 3xFS     | 48 | 40xFS     | 640  |          |        |
| P8000A0020G | P8000AD0020G | 020 bar | 3xFS     | 60 | 40xFS     | 800  |          |        |
| P8000A0025G | P8000AD0025G | 025 bar | 3xFS     | 75 | 40xFS     | 1000 |          |        |
| P8000B0007G | P8000BD0007G | 07 bar  | 3xFS     | 21 | 40xFS     | 280  |          | 0-10V  |
| P8000B0010G | P8000BD0010G | 010 bar | 3xFS     | 30 | 40xFS     | 400  |          |        |
| P8000B0016G | P8000BD0016G | 016 bar | 3xFS     | 48 | 40xFS     | 640  |          |        |
| P8000B0020G | P8000BD0020G | 020 bar | 3xFS     | 60 | 40xFS     | 800  |          |        |
| P8000B0025G | P8000BD0025G | 025 bar | 3xFS     | 75 | 40xFS     | 1000 |          |        |
| P8000A0007T | P8000AD0007T | 07 bar  | 3xFS     | 21 | 40xFS     | 280  | 1/4-18   | 4-20mA |
| P8000A0010T | P8000AD0010T | 010 bar | 3xFS     | 30 | 40xFS     | 400  | NPT      |        |
| P8000A0016T | P8000AD0016T | 016 bar | 3xFS     | 48 | 40xFS     | 640  |          |        |
| P8000A0020T | P8000AD0020T | 020 bar | 3xFS     | 60 | 40xFS     | 800  |          |        |
| P8000A0025T | P8000AD0025T | 025 bar | 3xFS     | 75 | 40xFS     | 1000 |          |        |
| P8000B0007T | P8000BD0007T | 07 bar  | 3xFS     | 21 | 40xFS     | 280  |          | 0-10V  |
| P8000B0010T | P8000BD0010T | 010 bar | 3xFS     | 30 | 40xFS     | 400  |          |        |
| P8000B0016T | P8000BD0016T | 016 bar | 3xFS     | 48 | 40xFS     | 640  |          |        |
| P8000B0020T | P8000BD0020T | 020 bar | 3xFS     | 60 | 40xFS     | 800  |          |        |
| P8000B0025T | P8000BD0025T | 025 bar | 3xFS     | 75 | 40xFS     | 1000 |          |        |

### 电气接线图

| 型号系列 |         | P8000A/    | P8000B   | P8000AD/P8000BD |            |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------------|--|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 插针号  | 电压      | 电流         | 图片   | 电压              | 电流         | 图片   |  |  |  |  |  |
| 1    | Vout    | 不接         |  | Vsupply         | Vsupply    |  |  |  |  |  |  |
| 2    | Vsupply | Vsupply    | HI MANUAL IN THE STATE OF THE S | 地               | 回路         | PARTICLE MANAGEMENT OF THE PARTICLE MANAGEMENT O |  |  |  |  |  |
| 3    | 不接      | <b>不</b> 接 | 900A00160<br>W. O. Roberto<br>on A. Alberto  | Vout            | <b>不</b> 接 |  |  |  |  |  |  |
| 4    | 地       | 回路         |  | 不接              | 不接         |  |  |  |  |  |  |

Honeywell

说明书如有变动,不另行通知。 霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司中国,天津 天津经济技术开发区 南海路158号 邮编:300457