



一、技术参数

产品名称	智能五路遥控器
产品型号	YH-GR602
输入电压	DC 3V（2 颗 7 号电池）
通讯方式	2.4G
通讯距离	15 米
此遥控器仅支持本地点对点控制	

二、遥控器按键功能

- 1、ON 键：所有路数全开
- 2、OFF 键：所有路数全关
- 3、配对：**单路**设备配对（需先选中路数，如短按“1 路”按键，再按“配对”按键）
- 4、亮度+ / 亮度-：所有路数亮度调节
- 5、冷色 / 暖色：所有路数色温调节
- 6、1 路 / 2 路 / 3 路 / 4 路 / 5 路：
 - ①1 / 2 / 3 / 4 / 5 路：设备单路控制
 - ②单路控制方式：按一下开，按一下关，

三、遥控器配对灯设备

需先选中路数，如短按“1 路”按键，再按“配对”按键（或单路按键按钮短按 3 下，第 4 下长按 5s），灯设备上电进入配对状态，灯闪烁三下即代表配对成功

四、遥控器解除灯设备

- ①单路按键短按 5 下，第 6 下长按（清除单路配对），灯设备重新上电，灯设备闪三下即代表解除配对成功；
- ②ON 按键短按 8 下，第 9 下长按 5s（**设备总清，清除所有路数配对**），灯设备重新上电，灯设备闪三下即代表解除配对成功。

五、灯设备恢复出厂设置

灯设备物理通断电 8 次，第 9 次上电，灯设备闪三下证明恢复出厂成功。